

## PRISE INTÉRIEURE 230 V TÉLÉCOMMANDÉE DIAG60ARX

La prise intérieure 230 V télécommandée permet de piloter à distance un appareil électrique (luminaire, téléviseur, chaîne hi-fi...) depuis les claviers, les télécommandes, les transmetteurs téléphoniques Diagral ou le boîtier de pilotage à distance Diagral Connect'.

- Gestion des simulations de présence lors de vos absences.
- 4 modes de fonctionnement :
  - Marche/arrêt
  - Minuterie réglable de 90 secondes à 60 minutes
  - Simulation de présence (fonction disponible à l'aide d'un clavier tactile multifonctions)
  - Pilotage à distance par l'intermédiaire d'une centrale et d'un transmetteur téléphonique
- 15 moyens de commande différents peuvent être reliés sur une même prise.
- Nombre illimité de prises télécommandées sur un même moyen de commande
- Cumul possible des modes de fonctionnements Marche/arrêt, Minuterie et Simulation de présence
- Facilité d'installation : produit compact avec branchement immédiat sur prise secteur
- Commande de charges électriques :
  - Lampe halogène 230 V – 500 W
  - Lampe halogène TBT 12 V – 1 500 W
  - Lampe incandescente 1 500 W
  - Ampoule basse consommation 450 W
  - Tube fluorescent 400 W
- Commande possible par appui sur le bouton poussoir en face avant de la prise 220 V




### CARACTÉRISTIQUES

 DIMENSIONS DU PRODUIT  
105 x 6 x 77 mm

 INDICE DE PROTECTION  
IP 31 / IK 04

 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT  
de -5°C à +55°C

 USAGE  
intérieur

 GARANTIE  
5 ans

 CONSOMMATION  
12 VA

### RETROUVEZ-NOUS SUR [WWW.DIAGRAL.FR](http://WWW.DIAGRAL.FR)

Accédez à de nombreuses informations sur les produits, les compléments, les questions fréquentes, les notices...



### DÉCOUVREZ L'APPLICATION GRATUITE DIAGRAL

Trouvez en quelques clics la solution de sécurité et de confort pour votre habitation.



### CONTACTEZ DIAGRAL

Une question, besoin d'aide ?  
Diagral vous accompagne et répond à toutes vos questions. Rendez-vous sur la rubrique DIAGRAL VOUS ACCOMPAGNE

